



Specificationer Eglo Vägglampa  
Alamonte Stål Svart | IP44 - Passande  
för 1x E27 - Rörelsesensor



[Se produkt](#)

## Allmän information

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer               | 260855                                   |
| EAN                         | 9002759995874                            |
| Tillverkarkod               | 99587                                    |
| Varumärke                   | Eglo                                     |
| Tillverkarens namn          | AL-WL/1 E27 WITH SENSOR BLACK 'ALAMONTE' |
| Budgetlights all-in garanti | 2 år                                     |
| Livslängd (h)               | 25000                                    |

## Teknisk information

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Teknik              | Armatyr utan lampa |
| Spänning (V)        | 220-240            |
| Watt                | 0W                 |
| Dimbar?             | Nej, ej dimbar     |
| Passar för          | E27                |
| Inklusive Ljuskälla | Nej                |
| Antal lampor        | 1                  |
| Maximal Watt        | 60                 |
| Lumen (ljusflöde)   | 0lm                |
| Vippbar             | Nej                |
| Montering           | Väggmonterad       |

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Nödbelysning | Nej                   |
| Produkttyp   | Retrofit Designlampor |

## Armatur info

---

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Kapslingsklass (IP) | IP44     |
| Armaturens färg     | Svart    |
| Material            | Stål     |
| Produktserie        | ALAMONTE |

## Måttskiss

---

|            |     |
|------------|-----|
| Längd (mm) | 170 |
| Höjd (mm)  | 295 |

## Sensorinformation

---

|               |             |
|---------------|-------------|
| Typ av sensor | Rörelsevakt |
|---------------|-------------|